

11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529

Mayalit

INSTALLATION INSTRUCTIONS

A diagram of a beam balance. A horizontal beam is supported by a central triangular fulcrum. On the left side of the beam, there is a single rectangular weight hanging from a hook. On the right side of the beam, there are two cylindrical weights hanging from hooks. The beam is horizontal, indicating it is in equilibrium.

明装导轨 安装说明

为了保障安全施工,请在各项工作开始前一定要确认以下重要事项!		
⚠警告: 错误使用的活, 有可能会致人人身事故。		⚠注意: 错误使用的活, 可能会致导致物损坏。
🚫禁止事项		👉遵守事项
在 安 装 前	⚠警告 🚫	此产品为常用环境的室内专用灯具, 下列使用环境条件不可使用。 (掉落・触电・火灾的危险) ●环境温度-10℃以下40℃以上的 ●无法承受灯具重量天花板 ●潮湿场所, 湿度>80%RH ●粉尘, 腐蚀性气体发生的地方 ●天花板上绝热施工的地方 ●室外 ●医院、手术室等对磁性有要求的空间 对于使用环境的判断有困难的情况, 请您与我们客服部联系。
灯 具 布 线	⚠警告 ⚠	●请务必持有相关资格证书工程人员进行安装。(出现安全事故的风险) ●该LED线型灯需配备24V直流电源使用, 不可直接与市电连接。 ●照明线路和电话线路(如空调或大功率电动机)分布线。
	⚠警告 🚫	●维护、安装灯具之前, 确认电源已被切断, 确认接线正确后, 方可打开电源。(触电的风险) ●请不要将灯具分解或改造。(触电・火灾・掉落、故障的风险) ●点灯中、灭灯后, 灯具处于高温状态, 请勿触摸灯具。(烫伤的风险) ●请勿随意手操作安装。(触电的风险) ●灯具周围不能有强交变电磁场。 ●灯具内置磁铁扣吸引力较大, 放入线型模组时请勿触摸吸合表面, 谨防夹伤。 ●请安装安全防护扣。(灯具掉落的风险)
灯 具 安 装	⚠注意 ⚠	●本产品实际功率在标称功率的90%~110%之间。(施工布线须考虑线径的负载电流承载能力) ●灯具安装区域天花板受力点必须大于灯具重量4倍以上。 (掉落、故障的风险) ●该灯使用不能违反任何防火法规。(火灾的风险) ●此灯具的光源是不可替换的, 当光源到其寿终时, 应替换整个灯具。 (产品报废的风险) ●如果感觉到灼热和异味等异常的情况, 请马上切断电源, 咨询施工方。
※灯具发生异常现象时, 请迅速切断电源, 并与我们客服部联系或由专业资格人员检查维修更换。		

部件名称	有害物质						
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
金属材料	X	○	○	○	○	○	○
塑胶零件	○	○	○	○	○	○	○
化纤零件	X	○	○	○	○	○	○
PCBA零件	X	○	○	○	○	○	○

主表依据 SJ/T 11364 制定判定。
 主表有害物质在部件中所含均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的判定限值要求下。
 X 表示含有有害物质至在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的判定限值。

本标内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为 10 年。因客户定制，产品可能不包括上所有材料，请以产品实际配置为准。

生产日期年份编码对照表										
数字	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

对应简码	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

示例：“2023年5月5日”对应编码为“CD19590000A”



Mayalit·玛雅 博物馆照明品牌 | www.mayalit.com
地址: 广东省·惠州·水口·东江·祥和西路A17号
电话: 0752-5333037

明装导轨

28 25

端盖 安装支架 机米螺丝
膨胀胶塞 自攻螺丝

连接片 配件包

嵌装导轨

28 25 38

端盖 机米螺丝

连接片 配件包

名称: 进电端 (必配, 另购)
型号: MT4-2201
外露线长: 200mm
用途: 用于驱动与导轨之间的接电

名称: I型连接器 (拼接必配, 另购)
型号: MT4-2202
用途: 用于灯体与导轨之间的接电

灯具模组 (持续增加中)

明装导轨

产品名称	产品型号	包含零件	打体长度L	安装间距尺寸(A)
明装导轨0.5m	MT4-L2205M	主体×1 端盖×2 安装支架×2 膨胀胶套×4 自攻螺丝×4 连接片×1 机米螺丝×4 六角扳手×1	500mm	420mm
明装导轨1m	MT4-L2210M	主体×1 端盖×2 安装支架×2 膨胀胶套×4 自攻螺丝×4 连接片×1 机米螺丝×4 六角扳手×1	1000mm	920mm
明装导轨2m	MT4-L2220M	主体×1 端盖×2 安装支架×2 膨胀胶套×6 自攻螺丝×6 连接片×1 机米螺丝×4 六角扳手×1	2000mm	960mm×2

嵌装导轨

安装示意图

产品名称	产品型号	包含零件	打体长度L	安装间距尺寸(A)
嵌装导轨0.5m	MT4-RL2205M	主体×1 端盖×2 自攻螺丝×4 连接片×1 机米螺丝×4	500mm	508×30×28mm
嵌装导轨1m	MT4-RL2210M	主体×1 端盖×2 自攻螺丝×4 连接片×1 机米螺丝×4	1000mm	1008×30×28mm
嵌装导轨2m	MT4-RL2220M	主体×1 端盖×2 自攻螺丝×6 连接片×1 机米螺丝×4	2000mm	2008×30×28mm

回路拨码开关

图1

2、灯具模组安装方法：确定灯具模组要安装的位置后，把模组往导轨的槽里推进，听到“咔嚓”声音，即是完成安装。如图3；

图2

2、灯具模组安装方法：确定灯具模组要安装的位置后，把模组往导轨的槽里推进，听到“咔嚓”声音，即是完成安装。如图3；

图3

2、按《导轨型选型表》，确定导轨需要安装的长度，再确定是否需要拼接安装。如图1；

图1

2、请按以下情况组装好灯体：

2.1、如需导轨拼接，则把连接片、机米螺丝和M端盖从配件包拿出。把连接片各插入导轨一半，然后用机米螺丝拧紧，再把端盖敲进拼接导轨的两端。注意，如拼接支架位置有硅胶圈，要取下来，以免影响通电；

2.2、如无需导轨拼接，则把端盖敲进导轨的两端。如图2；

图2

3、请按下面情况进行钻安装孔和过线孔，注意安装孔需要对齐在一条直线上：

3.1、如拼接导轨，则按拼接导轨的长度，平均分布安装支架，按0.5米布一个安装支架，钻安装孔。

3.2、如无拼接，则参考《导轨型选型表》中的支架数量和A尺寸，钻安装孔。钻好安装孔后，把膨胀胶塞打紧进孔里，用自攻螺丝把安装支架锁紧在上面，如图3。

图3

1、按《嵌装导轨型号选型表》，确定导轨需要安装的长度，再确定是否需要拼接安装。如图7；

图7

2、请按以下情况组装好灯体：

2.1、如需导轨拼接，则把连接片、机米螺丝和端盖从配件包拿出。把连接片各插入导轨一半，然后用机米螺丝拧紧，再把端盖敲进拼接导轨的两端。注意，如拼接支架位置有硅胶圈，要取下来，以免影响通电；

2.2、如无需导轨拼接，则把端盖敲进导轨的两端。如图8；

图8

3、在安装位置留好安装槽，尺寸：预留高度 $28 \pm 2/0$ mm，槽宽 $30 \pm 2/0$ mm和总长(含端盖) $L \pm 5/0$ mm。具体参考嵌装导轨安装示意图和图9。

图9

4、把进电端的线穿进导轨的过线孔，然后把进电端压进导轨里。如有导轨拼接，则把型连接器压扣进拼接导轨中间的槽里。如图10；

5、按图11接好线后，把线塞进板后面。

黑线，DC24V驱动负极
红线，DC24V驱动正极

NO	印字	颜色	用途
1	V+	红线	DC24V输入，接驱动正极
2	1	黑线	1回路，接驱动负极
3	2	蓝线	信号线正移或2回路，接驱动负极
4	3	绿线	信号线负极或3回路，接驱动负极

1 2 3 4

图11

6、把导轨对着安装槽放进去，用自攻螺丝把导轨锁紧在槽里，安装即完成，如图12；

图12

4、灯具模组拆卸方法：用手指轻按模组两端的按钮，把灯具模组往导轨槽外拉下，则可拆下来。如图4；

图4

4、灯具模组使用说明

同一条导轨时，如需要多回路控制灯，请把需要设置成同一回路的灯具模组，拨动灯上的回路拨码开关至同一标识位置，如都拨到标识“1”；同时安装进导轨时，必须把所有的灯具模组的回路开关安装同一方向。

安装灯具模组时，回路拨码开关放置同一方向

回路拨码开关

调光旋钮

调焦座

360°

水平可转360°

90°

垂直可转90°

回路拨码开关

执行标准

灯具类型	GB7000.1	GB7000.201	GB7000.202	GB/T 17743	GB17625.1
嵌入式灯具含电源功率<5W	●		●	●	
嵌入式灯具含电源功率≥5W	●		●	●	●
嵌入式灯具不含驱动器	●		●		
固定式灯具含电源功率<5W	●	●		●	
固定式灯具含电源功率≥5W	●	●		●	●
固定式灯具不含驱动器	●	●			